


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 51-151.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

### 51-151.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

#### Montage

|               |         |
|---------------|---------|
| Einbauöffnung | Ø 16 mm |
| Bauform       | erhaben |

#### Front

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Frontabmessung       | 18 mm x 18 mm |
| Frontform            | quadratisch   |
| Frontrahmen Farbe    | schwarz       |
| Frontrahmen Material | Kunststoff    |

#### Allgemeine Attribute

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,006 kg |
|---------|----------|

#### Bedien-/Anzeigeteil

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Druckhaube Ausleuchtung | ausleuchtbar |
|-------------------------|--------------|

#### IP-Schutzart

|                |      |
|----------------|------|
| Frontschutzart | IP65 |
|----------------|------|

#### Anschlussart

|           |     |
|-----------|-----|
| Anschluss | Löt |
|-----------|-----|

#### Vorsatz

|                  |            |
|------------------|------------|
| Schaltfunktion   | Impuls     |
| Gehäuse Farbe    | schwarz    |
| Gehäuse Material | Kunststoff |

#### Schaltelement

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Schaltsystem    | Sprungschaltelement    |
| Kontakte        | 1 Ö + 1 S              |
| Schaltstrom     | 5 A                    |
| Kontaktmaterial | Goldplattiertes Silber |
| Schaltspannung  | 250 V AC               |


#### Funktion

|                  |
|------------------|
| Leuchtdrucktaste |
|------------------|

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


## 51-151.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

## Abmessungen




H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm

## Einbauöffnungen



## Schaltschema



## Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion:  $B = \text{Impuls}$