# 52-573.F22A - Wahlschalter 3 Stellungen

## 52-573.F22A - Wahlschalter 3 Stellungen



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

### Montage

| | |
|---|---|
| Einbauöffnung | Ø 16 mm |
| Bauform | erhaben |

### Front

| | |
|---|---|
| Frontabmessung | Ø 18 mm |
| Frontform | rund |

### Allgemeine Attribute

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,015 kg |

### Bedien-/Anzeigeteil

| | |
|---|---|
| Schaltwinkel | 42° links, 90° rechts |
| Drehgriff Ausleuchtung | optional ausleuchtbar |
| Drehgriff Form | kurz |
| Drehgriff Material | Kunststoff |

### IP-Schutzart

| | |
|---|---|
| Frontschutzart | IP40 |

### Anschlussart

| | |
|---|---|
| Anschluss | Löt 2.8 x 0.5 mm |

### Vorsatz

| | |
|---|---|
| Schaltfunktion | Impuls - Ruhe - Rast |

### Schaltelement

| | |
|---|---|
| Schaltstufen | 3 |
| Schaltsystem | Sprungschaltelement |
| Kontakte | 2 Ö + 2 S |
| Schaltstrom | 5 A |
| Kontaktmaterial | goldplattiertes Silber |
| Schaltspannung | 250 V AC |

# 52-573.F22A - Wahlschalter 3 Stellungen

## Abmessungen




## Einbauöffnungen




## Schaltschema




## Schaltstellungen




## Hinweise

ausleuchtbar

## Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser
Schaltfunktion: A = Ruhe, B = Impuls, C = Rast