


704.101.0x28 - Steckschlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen

704.101.0x28 - Steckschlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 30,5 mm
Bauform	flach

Front

Frontform	rund
Frontabmessung	Ø 38 mm
Frontring Material	Edelstahl
Frontring Farbe	natur

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,130 kg
---------	----------

Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel	C = 90°
--------------	---------

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP67
----------------	------

Vorsatz

Schaltfunktion	Ruhe - Rast
----------------	-------------

Schaltelement

Schaltstufen	2
--------------	---


Funktion

Steckschlüsselschalter

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


704.101.0x28 - Steckschlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen

Abmessungen



X = Schraubanschluss

Einbauöffnungen



PIT = Federkraftklemme

Hinweise

In der Art.-Nr. steht "x" für nicht definierten Betätiger

Max. 3 Schaltelemente aufschraubbar

Der Betätiger des Steckschlüsselschalters wird gemäss

Kundenspezifikation produziert. Bitte kontaktieren Sie ihren lokalen

Vertriebspartner

Legende

Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast