


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

704.122.0 - Schlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen

704.122.0 - Schlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Bauform	erhaben

Front

Frontform	rund
Frontabmessung	Ø 29 mm
Frontrahmen Farbe	natur
Frontrahmen Material	Aluminium

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,070 kg
---------	----------

Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel	90° rechts
--------------	------------

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP65
----------------	------

Vorsatz

Schaltfunktion	Ruhe(a) - Rast(a)
----------------	-------------------

Schaltelement

Schaltstufen	2
max. Anzahl Schaltelemente	3


Funktion

Schlüsselschalter

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


704.122.0 - Schlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen

Abmessungen



X = Schraubanschluss

Einbauöffnungen




PIT = Federkraftklemme

Schaltschema



Schaltstellungen



Hinweise

Schlossnummer 251, Schlosstyp Ronis

Zu jedem Schlüsselschalter werden zwei Schlüssel mitgeliefert

Weitere Schlossnummern siehe «Technische Daten»

Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar

Legende

Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast