


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

704.121.018 - Schlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen

704.121.018 - Schlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 30,5 mm
Bauform	flach

Front

Frontform	rund
Frontabmessung	Ø 35 mm
Frontrahmen Farbe	natur
Frontrahmen Material	Aluminium

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,099 kg
---------	----------

Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel	90° rechts
--------------	------------

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP65
----------------	------

Vorsatz

Schaltfunktion	Ruhe(a) - Rast
----------------	----------------

Schaltelement

Schaltstufen	2
max. Anzahl Schaltelemente	3


Funktion

Schlüsselschalter

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


704.121.018 - Schlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen

Abmessungen



X = Schraubanschluss

Einbauöffnungen




PIT = Federkraftklemme

Schaltschema



Schaltstellungen



Hinweise

Standardschloss Ronis 251

Zu jedem Schlüsselschalter werden zwei Schlüssel mitgeliefert
Weitere Schlossnummern siehe «Technische Daten»

Max. 3 Schaltelemente aufsteckbar

Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen
Gründen zu Farbunterschieden kommen

Legende

Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast