


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 704.407.0 - Wahlschalter-Vorsatz 3 Stellungen, kurzer Drehgriff

### 704.407.0 - Wahlschalter-Vorsatz 3 Stellungen, kurzer Drehgriff



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

#### Montage

|               |           |
|---------------|-----------|
| Einbauöffnung | Ø 22,3 mm |
| Bauform       | erhaben   |

#### Front

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Frontabmessung       | Ø 29 mm        |
| Frontform            | rund           |
| Frontrahmen Farbe    | natur eloxiert |
| Frontrahmen Material | Aluminium      |

#### Allgemeine Attribute

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,037 kg |
|---------|----------|

#### Bedien-/Anzeigeteil

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Drehgriff Material     | Kunststoff         |
| Drehgriff Farbe        | schwarz            |
| Schaltwinkel           | 42° links+rechts   |
| Drehgriff Ausleuchtung | nicht ausleuchtbar |
| Drehgriff Form         | kurz               |

#### IP-Schutzart

|                |      |
|----------------|------|
| Frontschutzart | IP65 |
|----------------|------|

#### Vorsatz

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Schaltfunktion | Rast - Ruhe - Impuls |
|----------------|----------------------|

#### Schaltelement

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Schaltstufen               | 3 |
| max. Anzahl Schaltelemente | 3 |


#### Funktion

|              |
|--------------|
| Wahlschalter |
|--------------|

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


704.407.0 - Wahlschalter-Vorsatz 3 Stellungen, kurzer Drehgriff

## Abmessungen



X = Schraubanschluss

## Einbauöffnungen




PIT = Federkraftklemme

## Schaltschema



## Schaltstellungen



## Hinweise

Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar

Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbunterschieden kommen

### Legende

Schaltfunktion: A = Ruhe, B = Impuls, C = Rast